

SFX/STEREO Series

# INSTRUCTION MANUAL

Model
SFX-31
SFX-32
SFX-33
SFX-34
SFX-51
SFX-52
SFX-91
SFX-91D
ST-50Led

Ver. 2.1 2021



---

## Table of Contents

1.	Warning	3
2.	Safety Information	3
3.	Package content	4
3.1	SFX-Series	4
3.2	ST-50LED	5
4.	Unpacking	6
5.	Intended use	6
6.	Symbols and conventions	6
7.	Instrument description	7
7.1	SFX-31	7
7.2	SFX-32	8
7.3	SFX-33	9
7.4	SFX-34	10
7.5	SFX-51	11
7.6	SFX-52	12
7.7	SFX-91	13
7.8	SFX-91D	14
7.9	ST-50Led	15
8.	Assembling	16
9.	Use of the microscope	16
9.1	Placing the specimen	16
9.2	Turning on the light	16
9.3	Adjust interpupillary distance	17
9.4	Focus	17
9.5	Diopter compensation	17
9.6	Magnification	17
9.7	Contrast disc	18
9.8	Inserting the batteries	18
9.9	Charge Battery LED	18
10.	Installation of camera drivers and software	19
11.	Maintenance	20
12.	Troubleshooting	21
	Equipment disposal	22

---

## 1. Warning

This microscope is a scientific precision instrument designed to last for many years with a minimum of maintenance. It is built to high optical and mechanical standards and to withstand daily use. We remind you that this manual contains important information on safety and maintenance, and that it must therefore be made accessible to the instrument users. We decline any responsibility deriving from incorrect instrument use that does not comply with this manual.

## 2. Safety Information



### Avoiding Electrical Shock

Before plugging in the power supply, make sure that the supplying voltage of your region matches with the operation voltage of the equipment and that the lamp switch is in off position. Users should observe all safety regulations of the region. The equipment has acquired the CE safety label. However, users have full responsibility to use this equipment safely. Please follow the guidelines below, and read this manual in its entirety to ensure safe operation of the unit.

### 3. Package content

#### 3.1 SFX-Series



① Microscope body

② Microscope base

③ Eyepiece shields

④ Rechargeable batteries (for rechargeable models)

⑤ Dust cover


⑥ Frosted glass plate

⑦ Tension adjustment tool

⑧ Power supply / power cord

\* Only for SFX-91D: USB cable

### 3.2 ST-50LED



- ① Microscope body
- ② Microscope base
- ③ Eyepiece shields

- ④ Dust cover
- ⑤ Tension adjustment tool
- ⑥ Power supply

---

## 4. Unpacking

The microscope is housed in a moulded Styrofoam container. Remove the tape from the edge of the container and lift the top half of the container. Take some care to avoid that the optical items (objectives and eyepieces) fall out and get damaged. Using both hands (one around the arm and one around the base), lift the microscope from the container and put it on a stable desk.



Do not touch with bare hands optical surfaces such as lenses, filters or glasses. Traces of grease or other residuals may deteriorate the final image quality and corrode the optics surface in a short time.

## 5. Intended use

### Standard models

For research and teaching use only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.

### IVD Models

Also for diagnostic use, aimed at obtaining information on the physiological or pathological situation of the subject.

## 6. Symbols and conventions

The following chart is an illustrated glossary of the symbols that are used in this manual.



### CAUTION

This symbol indicates a potential risk and alerts you to proceed with caution.




### ELECTRICAL SHOCK


This symbol indicates a risk of electrical shock.

## 7. Instrument description

### 7.1 SFX-31




7.2 SFX-32







7.3 SFX-33



7.4 SFX-34




7.5 SFX-51







7.7 SFX-91



7.8 SFX-91D



7.9 ST-50Led



## 8. Assembling

No installation procedure is required for these models.

The only thing you need to do is to connect the power supply (or power cable) to the microscope and the wall socket.

## 9. Use of the microscope

### 9.1 Placing the specimen


Place the specimen on the microscope stage and lock the specimen using the slide-clamp if it is necessary.

- Ensure that the specimen is centered over the stage opening. (Fig.1)



### 9.2 Turning on the light

- The microscope comes with an electrical illuminator.
1. Insert the plug of the cable into the power socket (or the power supply jack in the socket).
  2. Turn on the switch on the main body and select your light source. (Fig. 2A-2B)



For SFX models, repeatedly press the touch button in order to change the light intensity.

- Depending on the model, the light intensity can be adjusted with a knob on the right side of the stand. (Fig. 3)






### 9.3 Adjust interpupillary distance

Hold the right and left parts of the observation head by both hands and adjust the interpupillary distance by turning the two parts until one circle of light can be seen.

- If two circles appear, the interpupillary distance is too big.
- If two overlapped circles appear, the interpupillary distance is too small. (Fig. 4)



### 9.4 Focus

Rotate the focusing knob to bring the sample in focus. (Fig. 5)



### 9.5 Diopter compensation

This compensation makes it possible for people with glasses to adjust the microscope to their eyes and use the microscope without glasses.

1. Adjust the diopter compensation ring of the right eyepiece tube until the image of the right eyepiece is clear and sharp. Repeat the procedure for the left eyepiece. (Fig. 6)



### 9.6 Magnification

Select the desired magnification by rotating the objective. (Fig. 7)

- Total magnification used can be calculated as:  
Eyepiece magnification x Objective lens magnification.



## 9.7 Contrast disc

You can use the black/white disc in order to enhance the contrast of the image when using the incident illumination.

If you want to look at bright opaque objects, place the disc with the black side up. (Fig. 8)



## 9.8 Inserting the batteries

(Models with rechargeable batteries)

- Before you start using the instrument, you must insert the rechargeable batteries.
1. Open the battery cover (located on the bottom of the instrument) and insert the provided batteries, taking care to respect the polarities. (Fig. 9-10)
  2. When finished, close the battery cover again.



## 9.9 Charge Battery LED

(Only SFX models)

This LED ① shows the actual charge level of the batteries. (Fig. 11)

LED ON (green): batteries charged

LED OFF (no color): batteries to be recharged.

The status of the LED is independent of whether the power supply unit is connected or not.



---

## 10. Installation of camera drivers and software

### Only for SFX-91D

Operating system requirements: Windows XP, Windows 7, Windows 8 and Windows 10.

- If the operating system of your PC is Windows XP: before the installation of your Camera please check if Service Pack2 is installed. If not, please update your XP from the Microsoft web site.

The software can be downloaded using the QR code printed on the booklet provided with the manual or using the following link: <https://www.optikamicroscopes.com/optikamicroscopes/download/optikaisview/?wpdmdl=69240>

1. Open the folder **Optika IS View** and run **OptikaISView Setup.exe**.
2. Now ISView icon appears on your desktop.
3. Open the folder **Drivers**, select the folder dedicated to your Operative System and run all the **.exe** files.
4. The installer may show warnings about missing Windows certification: ignore such warnings and select **Continue**.
  - **Note: do NOT cancel the installation.**
5. At the end of the installation process restart the PC if requested.
6. Plug the camera: it will be identified and Windows will recognize the driver which has just been installed. Then ignore any message about Windows compatibility and select **Continue**.
  - **Note: do NOT cancel the installation.**
7. System is ready.

---

## 11. Maintenance

### Microscopy environment

This microscope is recommended to be used in a clean, dry and shock free environment with a temperature of 5°-40°C and a maximum relative humidity of 75 % (non condensing). Use a dehumidifier if needed.

### To think about when and after using the microscope



- The microscope should always be kept vertically when moving it and be careful so that no moving parts, such as the eyepieces, fall out.
- Never mishandle or impose unnecessary force on the microscope.
- Never attempt to service the microscope yourself.
- After use, turn off the light immediately, cover the microscope with the included dust cover, and keep it in a dry and clean place.

### Electrical safety precautions



- Before plugging in the power supply, make sure that the supplying voltage of your region matches with the operation voltage of the equipment and that the lamp switch is in OFF position.
- Users should observe all safety regulations of the region. The equipment has acquired the CE safety label. However, users do have full responsibility to use this equipment safely.

### Cleaning the optics

- If the optical parts need to be cleaned try first to: use compressed air.
- If that is not sufficient: use a soft lint-free piece of cloth with water and a mild detergent.
- And as a final option: use the piece of cloth moistened with a 3:7 mixture of ethanol and ether.
- **Note: ethanol and ether are highly flammable liquids. Do not use them near a heat source, near sparks or near electric equipment. Use these chemicals in a well ventilated room.**
- Remember to never wipe the surface of any optical items with your hands. Fingerprints can damage the optics.
- Do not disassemble objectives or eyepieces in attempt to clean them.

**For the best results, use the OPTIKA cleaning kit (see catalogue).**

If you need to send the microscope to Optika for maintenance, please use the original packaging.

## 12. Troubleshooting

Review the information in the table below to solve operating problems.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
<b>I. Optical Section:</b>		
The illumination is ON, but the field of view is dark.	The plug is not connected to the illumination	Connect the cable
	The brightness is too low	Adjust to a proper setting
The edge of the field of view is vignetted or the brightness is asymmetric.	The incident illuminator is not correctly oriented	Change the angle of the incident illuminator
Dust and stains can be seen in the field of view.	There are stains and dust on the specimen	Clean the specimen
	There are stains and dust on the eyepiece	Clean the eyepiece
Poor image quality: <ul style="list-style-type: none"> <li>• The image is not sharp</li> <li>• The contrast is not high</li> <li>• The details are not clear</li> <li>• Image glares</li> </ul>	The lenses (additional lens, objective, eyepieces) are dirt	Thoroughly clean all the optical system
One side of the image is out of focus.	The specimen is out of place (tilted)	Place the specimen flat on the stage.
<b>II. Mechanical Section:</b>		
The focus knob is hard to turn.	The tension adjustment collar is too tight	Loosen the tension adjustment collar
The focus is unstable.	The tension adjustment collar is too loose	Tighten the tension adjustment collar
<b>III. Electric Section:</b>		
The LED doesn't turn on.	No power supply	Check the power cord connection
The brightness is not enough	The brightness adjustment is low	Adjust the brightness
The light blinks	The power cord is poorly connected	Check the power cord
<b>IV. Viewing tube assembly:</b>		
The field of view of the two eyes is different	The interpupillary distance is not correct	Adjust the interpupillary distance
	The diopter correction is not right	Adjust the diopter correction
	The viewing technique is not correct, and the operator is straining the eyesight	When look into the eyepieces, do not stare at the specimen but look at the whole field of view. Periodically, move the eyes away to look at a distant object, then back into the eyepieces

---

## Equipment disposal

Art.13 Dlsg 25 July 2005 N°151. "According to directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC relating to the reduction in the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and waste disposal."



The basket symbol on equipment or on its box indicates that the product at the end of its useful life should be collected separately from other waste. The separate collection of this equipment at the end of its lifetime is organized and managed by the producer. The user will have to contact the manufacturer and follow the rules that he adopted for end-of-life equipment collection. The collection of the equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helps to prevent possible adverse effects on the environment and health and promotes reuse and/or recycling of materials of the equipment. Improper disposal of the product involves the application of administrative penalties as provided by the laws in force.

---

**OPTIKA® S.r.l.**

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392  
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Spain**

spain@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® USA**

usa@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® China**

china@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® India**

india@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Central America**

america@optikamicroscopes.com

---

Serie SFX/STEREO

# MANUALE D'ISTRUZIONI

Modello
SFX-31
SFX-32
SFX-33
SFX-34
SFX-51
SFX-52
SFX-91
SFX-91D
ST-50Led

Ver. 2.1 2021





---

## Indice

1.	Avvertenza	26
2.	Informazioni sulla sicurezza	26
3.	Contenuto della confezione	27
3.1	Serie SFX	27
3.2	ST-50LED	28
4.	Disimballaggio	29
5.	Uso previsto	29
6.	Simboli	29
7.	Descrizione dello strumento	30
7.1	SFX-31	30
7.2	SFX-32	31
7.3	SFX-33	32
7.4	SFX-34	33
7.5	SFX-51	34
7.6	SFX-52	35
7.7	SFX-91	36
7.8	SFX-91D	37
7.9	ST-50Led	38
8.	Assemblaggio	39
9.	Uso del microscopio	39
9.1	Posizionamento del campione	39
9.2	Accensione della luce	39
9.3	Regolazione distanza interpupillare	40
9.4	Messa a fuoco	40
9.5	Regolazione diottrica	40
9.6	Ingrandimento	40
9.7	Disco di contrasto bianco/ nero	41
9.8	Inserimento delle batterie	41
9.9	LED Carica batterie	41
10.	Installazione dei drivers e del software	42
11.	Manutenzione	43
12.	Guida alla risoluzione dei problemi	44
	Smaltimento	45

---

## 1. Avvertenza

Questo microscopio è uno strumento scientifico di alta precisione, progettato per durare a lungo con una minima manutenzione; la realizzazione è secondo i migliori standard ottici e meccanici, per poter essere utilizzato quotidianamente. Vi ricordiamo che questo manuale contiene informazioni importanti per la sicurezza e per la manutenzione dello strumento, e deve quindi essere messo a disposizione di coloro che lo utilizzeranno.

Decliniamo ogni responsabilità derivante da un utilizzo dello strumento non indicato nel presente manuale.

## 2. Informazioni sulla sicurezza



### Per evitare shock elettrici

Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica, assicurarsi che il voltaggio della rete locale coincida con il voltaggio dello strumento e che l'interruttore dell'illuminazione sia nella posizione "OFF".

Gli utenti dovranno seguire tutte le norme di sicurezza locali. Lo strumento è certificato CE. In ogni caso, gli utilizzatori sono gli unici responsabili per un utilizzo sicuro dello strumento. Per l'utilizzo in sicurezza dello strumento è importante attenersi alle seguenti istruzioni e leggere il manuale in tutte le sue parti.


### 3. Contenuto della confezione

#### 3.1 Serie SFX



- ① Corpo microscopio
- ② Base del microscopio
- ③ Paraocchi
- ④ Batterie ricaricabili (solo modelli ricaricabili)
- ⑤ Copertina antipolvere
- ⑥ Piattello in vetro smerigliato
- ⑦ Chiave regolazione tensione
- ⑧ Alimentatore / cavo di alimentazione
- \* Solo per SFX-91D: cavo USB

### 3.2 ST-50LED



- ① Corpo microscopio
- ② Base del microscopio
- ③ Paraocchi

- ④ Copertina antipolvere
- ⑤ Chiave regolazione tensione
- ⑥ Alimentatore

## 4. Disimballaggio

Il microscopio è riposto in un imballo di polistirolo espanso. Rimuovere il nastro adesivo dal collo ed aprire la parte superiore dell'imballo. Fare attenzione a non far cadere le parti ottiche (obiettivi e oculari) nell'estrarre il microscopio dalla scatola per evitare che vengano danneggiati. Utilizzare entrambe le mani (una intorno allo stativo e una alla base), sfilare il microscopio dal contenitore e appoggiarlo su un piano stabile.



Evitare di toccare le superfici ottiche come lenti, filtri o vetri. Tracce di grasso o altri residui possono ridurre la qualità visiva dell'immagine finale e corrodere la superficie delle ottiche in breve tempo.

## 5. Uso previsto

### Modelli standard

Solo per applicazioni di ricerca ed usi didattici. Non indicato per utilizzo diagnostico e terapeutico umano e veterinario.

### Modelli IVD

Anche per uso diagnostico, finalizzato ad ottenere informazioni sulla situazione fisiologica o patologica del soggetto.

## 6. Simboli

La seguente tabella riporta i simboli utilizzati in questo manuale.



### PERICOLO

Questo simbolo indica un rischio potenziale ed avverte di procedere con cautela.





### SHOCK ELETTRICO

Questo simbolo indica un rischio di shock elettrico.


## 7. Descrizione dello strumento

### 7.1 SFX-31







7.3 SFX-33







7.4 SFX-34









7.7 SFX-91



7.8 SFX-91D



7.9 ST-50Led



## 8. Assemblaggio

Per questi modelli non è richiesta alcuna procedura di installazione.

L'unica cosa da fare è collegare l'alimentatore (o il cavo di alimentazione) al microscopio e alla presa a muro.

## 9. Uso del microscopio

### 9.1 Posizionamento del campione

Posizionare il campione sul piano portapreparati del microscopio e bloccare il vetrino con le apposite pinzette se necessario.


- Assicurarsi che il vetrino si trovi al centro del campo di osservazione. (Fig. 1)



### 9.2 Accensione della luce

Il microscopio è dotato di illuminatore elettrico.

1. Inserire la spina del cavo nella presa (o il jack dell'alimentatore nel connettore).
2. Accendere l'interruttore sul corpo principale e selezionare la sorgente luminosa. (Fig. 2A-2B)



Per i modelli SFX, premere ripetutamente il pulsante a tastiera per modificare l'intensità della luce.


- A seconda del modello, l'intensità della luce può essere regolata con una manopola sul lato destro dello stativo. (Fig. 3)



### 9.3 Regolazione distanza interpupillare

Regolare la distanza interpupillare dei portaoculari sulla testata fino ad ottenere la visione di un unico campo luminoso circolare.

- Se appaiono due cerchi significa che la distanza interpupillare è troppo grande.
- Se si vedono due cerchi sovrapposti significa che la distanza interpupillare è troppo ravvicinata. (Fig. 4)



### 9.4 Messa a fuoco

Ruotando l'apposita manopola mettere a fuoco il campione. (Fig. 5)



### 9.5 Regolazione diottrica

Questo tipo di compensazione rende possibile l'utilizzo del microscopio anche senza l'uso di occhiali.

1. Ruotare l'anello di compensazione diottrica dell'oculare destro fino a che l'immagine è definita e a fuoco. Ripetere la procedura per l'oculare sinistro. (Fig. 6)



### 9.6 Ingrandimento

Selezionare il potere di ingrandimento ruotando l'obiettivo.

- Per calcolare l'ingrandimento totale applicato, si usi la seguente formula: Ingrandimento oculare x Ingrandimento zoom x Ingrandimento obiettivo. (Fig. 7)





### 9.7 Disco di contrasto bianco/ nero

E' possibile utilizzare il disco di contrasto bianco/ nero per aumentare il contrasto dell'immagine quando si usa la luce incidente. Se si vogliono osservare oggetti chiari e opachi, appoggiare sulla base il piatto con il lato nero verso l'alto. (Fig. 8)



Fig. 8

### 9.8 Inserimento delle batterie

(Modelli con batterie ricaricabili)

- Prima di iniziare ad usare lo strumento è necessario inserire le batterie ricaricabili.
1. Aprire lo sportellino del vano batterie (posto nella parte inferiore dello strumento) ed inserire le batterie in dotazione, facendo attenzione a rispettare le polarità. (Fig. 9-10)
  2. Al termine richiudere lo sportello del vano batterie.



Fig. 9



Fig. 10

### 9.9 LED Carica batterie

(Solo modelli SFX)

Questo LED ① mostra l'effettivo livello di carica delle batterie. (Fig. 12)

LED ON (verde): batterie cariche

LED OFF (nessun colore): batterie da ricaricare.

Lo stato del LED è indipendente dal fatto che l'alimentatore sia collegato o meno.



Fig. 11

---

## 10. Installazione dei drivers e del software

### Solo per SFX-91D

Requisiti del sistema operativo: Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

Solamente se il sistema operativo del vostro PC è Windows XP: controllate che sia installato l'aggiornamento Service Pack2, altrimenti installatelo utilizzando il sito Microsoft .

Il software può essere scaricato utilizzando il codice QR stampato sul libretto fornito con il manuale o utilizzando il seguente link: <https://www.optikamicroscopes.com/optikamicroscopes/download/optikaisview/?wpdmdl=69240>

1. Aprire la cartella **Optika IS View** ed eseguire **OptikaISView Setup.exe**.
2. Ora l'icona ISView apparirà sul vostro desktop.
3. Aprire la cartella **Drivers**, ed eseguite tutti i file **.exe**.
4. L'installazione potrà visualizzare messaggi riguardanti la certificazione di Windows, ignorateli e selezionare **Continua**.
  - **Nota: NON annullare l'installazione.**
5. Alla fine dell'installazione, se richiesto, riavviare il PC.
6. A questo punto collegare la telecamera, che verrà identificata ed installata da Windows. Ignorare i messaggi che avvisano della incompatibilità con Windows e selezionare **Continua**.
  - **Nota: NON annullare l'installazione.**
7. Il sistema è pronto.

## 11. Manutenzione

### Ambiente di lavoro

Si consiglia di utilizzare il microscopio in un ambiente pulito e secco, privo di urti, ad una temperatura fra 0°C e 40°C e con una umidità relativa massima dell'85% (in assenza di condensazione). Si consiglia l'uso di un deumidificatore se necessario.

### Prima e dopo l'utilizzo del microscopio



- Tenere il microscopio sempre in posizione verticale quando lo si sposta.
- Assicurarsi inoltre che le parti mobili, ad esempio gli oculari, non cadano.
- Non maneggiare senza precauzioni e non adoperare inutile forza sul microscopio.
- Non cercare di provvedere da soli alla riparazione.
- Dopo l'uso spegnere immediatamente la lampada, coprire il microscopio con l'apposita custodia antipolvere in dotazione e tenerlo in un luogo asciutto e pulito.

### Precauzioni per un utilizzo sicuro



- Prima di collegare l'alimentatore alla rete elettrica assicurarsi che il voltaggio locale sia idoneo a quello dell'apparecchio e che l'interruttore della lampada sia posizionato su OFF.
- Attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza della zona in cui ci si trova ad operare.
- L'apparecchio è omologato secondo le norme di sicurezza CE. Gli utenti hanno comunque piena responsabilità nell'utilizzo sicuro del microscopio.

### Pulizia delle ottiche

- Qualora le ottiche necessitino di essere pulite, utilizzare prima di tutto aria compressa.
- Se questo non fosse sufficiente usare un panno non sfilacciato, inumidito con acqua e un detergente delicato.
- Come ultima opzione è possibile usare un panno inumidito con una soluzione 3:7 di alcol etilico ed etere.
- **Attenzione: l'alcol etilico e l'etere sono sostanze altamente infiammabili. Non usarle vicino ad una fonte di calore, a scintille o presso apparecchiature elettriche. Le sostanze devono essere adoperate in un luogo ben ventilato.**
- Non strofinare la superficie di nessun componente ottico con le mani. Le impronte digitali possono danneggiare le ottiche.
- Non smontare gli obiettivi o gli oculari per cercare di pulirli.

**Per un migliore risultato, utilizzare il kit di pulizia OPTIKA (vedi catalogo).**

Se si necessita di spedire il microscopio al produttore per la manutenzione, si prega di utilizzare l'imballo originale.

## 12. Guida alla risoluzione dei problemi

Consultare le informazioni riportate nella tabella seguente per risolvere eventuali problemi operativi.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
<b>I. Sezione Ottica:</b>		
Il LED è acceso, ma il campo visivo è scuro	L'alimentatore è scollegato.	Collegarlo
	La luminosità è troppo bassa	Regolarla ad un livello adeguato
I bordi del campo visivo sono vignettati o la luminosità è asimmetrica.	L'illuminatore per luce incidente non è orientato correttamente	Modificare l'angolo dell'illuminatore per luce incidente
Nel campo visivo si osservano sporco e polvere.	Sporco e polvere sul campione	Pulire il campione
	Sporco e polvere sull'oculare	Pulire l'oculare
Bassa qualità dell'immagine. <ul style="list-style-type: none"><li>• Immagine non buona.</li><li>• Basso contrasto.</li><li>• Dettagli non nitidi.</li><li>• Riflessi nell'immagine</li></ul>	Le lenti (lenti addizionali, oculari) sono sporche	Pulire accuratamente tutte le componenti ottiche
Un lato dell'immagine non è a fuoco	Il campione non è ben posizionato (inclinato)	Posizionare in piano il campione sul piattello.
<b>II. Sezione Meccanica:</b>		
La manopola macrometrica è difficile da ruotare	L'anello di regolazione della tensione è troppo stretto	Allentare l'anello di regolazione della tensione
La messa a fuoco è instabile	L'anello di regolazione della tensione è troppo allentato	Stringere l'anello di regolazione della tensione
<b>III. Sezione Elettrica:</b>		
Il LED non si accende.	Lo strumento non viene alimentato	Verificare il collegamento del cavo di alimentazione
La luminosità è insufficiente	La luminosità è regolata bassa	Regolare la luminosità
La luce lampeggia	Il cavo di alimentazione non è collegato bene	Verificare il collegamento del cavo
<b>IV. Testa di osservazione:</b>		
Il campo visivo è diverso per ciascun occhio	La distanza interpupillare non è corretta	Regolare la distanza interpupillare
	La correzione diottrica non è giusta	Regolare la correzione diottrica
	La tecnica di visione non è corretta, e l'operatore sforza la vista	Quando guarda il campione non focalizzi lo sguardo in un unico punto ma guardi l'intero campo visivo a disposizione. Periodicamente distolga lo sguardo e guardi un punto distante, dopodiché torni ad analizzare il campione.

---

## Smaltimento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n°151. "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto riportato sulla apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo della apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

---

**OPTIKA® S.r.l.**

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392  
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Spain**

spain@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® USA**

usa@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® China**

china@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® India**

india@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Central America**

america@optikamicroscopes.com

---

Serie SFX/STEREO

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo
SFX-31
SFX-32
SFX-33
SFX-34
SFX-51
SFX-52
SFX-91
SFX-91D
ST-50Led

Ver. 2.1 2021



---

## Índice

1.	Advertencia	49
2.	Información de seguridad	49
3.	Contenido del embalaje	50
3.1	Serie SFX	50
3.2	ST-50LED	51
4.	Desembalaje	52
5.	Utilización	52
6.	Símbolos	52
7.	Descripción del instrumento	53
7.1	SFX-31	53
7.2	SFX-32	54
7.3	SFX-33	55
7.4	SFX-34	56
7.5	SFX-51	57
7.6	SFX-52	58
7.7	SFX-91	59
7.8	SFX-91D	60
7.9	ST-50Led	61
8.	Montaje	62
9.	Uso del microscopio	62
9.1	Colocación de la muestra	62
9.2	Encender la luz	62
9.3	Regulación de la distancia interpupilar	63
9.4	Enfoque	63
9.5	Regulación dióptrica	63
9.6	Aumentos	63
9.7	Platina de contraste	64
9.8	Colocación de las baterías	64
9.9	LED cargador de batería	64
10.	Instalación de los drivers y del software	65
11.	Mantenimiento	66
12.	Guía de solución de problemas	67
	Medidas ecológicas y reciclaje	68



---

## 1. Advertencia

Este microscopio es un instrumento científico de precisión. Su utilización está pensada para una larga duración con un mínimo nivel de mantenimiento. Para su fabricación se han utilizado elementos ópticos y mecánicos de elevada calidad que lo convierten en el instrumento ideal para la utilización diaria en las aulas y el laboratorio. Informamos que esta guía contiene importantes informaciones sobre la seguridad y el mantenimiento del producto y por lo tanto debe ser accesible a todos aquellos que utilizan dicho instrumento.

## 2. Información de seguridad



### Evitar una descarga eléctrica

Antes de conectar el microscopio a la toma de corriente, asegurarse que la tensión de entrada del lugar donde se usa coincide con la tensión de utilización del microscopio y que el interruptor del iluminador esté en posición off. El usuario debe consultar las normas de seguridad de su país. El instrumento está dotado de una etiqueta de seguridad CE. No obstante estas pautas, el usuario debería utilizar el microscopio en función de sus necesidades pero con un mínimo de responsabilidad y seguridad. Por favor, siga las siguientes instrucciones y lea éste manual en su totalidad para asegurar la operación segura del equipo.

### 3. Contenido del embalaje

#### 3.1 Serie SFX



① Cuerpo del microscopio

② Base del microscopio

③ Protectores oculares

④ Baterías recargables (para los modelos recargables)

⑤ Cubierta de polvo


⑥ Placa de vidrio esmerilado

⑦ Herramienta de ajuste de la tensión

⑧ Fuente de alimentación / cable de alimentación

\* Sólo para el SFX-91D: cable USB

### 3.2 ST-50LED



- ① Cuerpo del microscopio
- ② Base del microscopio
- ③ Protectores oculares

- ④ Cubierta de polvo
- ⑤ Herramienta de ajuste de la tensión
- ⑥ Fuente de alimentación

## 4. Desembalaje

El microscopio está embalado dentro de una caja de porexpan. Quitar el precinto que hay alrededor de la caja y abrirla. Tenga cuidado al abrir la caja ya que algunos accesorios ópticos como objetivos y oculares podrían caerse o dañarse. Con las dos manos (una sujetando el brazo y la otra la base) extraer el microscopio de dentro la caja de porexpan y poner sobre la mesa, procurando que ésta sea fuerte y estable.



Evite tocar superficies ópticas como lentes, filtros o gafas. Rastros de grasa u otros residuos pueden reducir la calidad visual de la imagen final y corroer la superficie de la óptica en poco tiempo.

## 5. Utilización

### Modelos estándar

Para uso exclusivo de investigación y docencia. No está destinado a ningún uso terapéutico o diagnóstico animal o humano.

### Modelos IVD

También para uso diagnóstico, orientado a obtener información sobre la situación fisiológica o patológica del sujeto.

## 6. Símbolos

A continuación le mostramos una lista de los símbolos que encontrará a lo largo de éste manual.



### PRECAUCIÓN

Éste símbolo indica riesgo alto y le advierte de proceder con precaución.




### DESCARGA ELÉCTRICA


Éste símbolo indica riesgo de descarga eléctrica.

## 7. Descripción del instrumento


### 7.1 SFX-31




7.2 SFX-32



7.3 SFX-33





7.4 SFX-34






7.5 SFX-51







7.7 SFX-91



7.8 SFX-91D



7.9 ST-50Led



## 8. Montaje

Para estos modelos no es necesario ningún procedimiento de instalación.

Lo único que hay que hacer es conectar la fuente de alimentación (o el cable de alimentación) al microscopio y a la toma de corriente.

## 9. Uso del microscopio

### 9.1 Colocación de la muestra


Situar la muestra en la platina portapreparados y si es necesario bloquear la muestra con las pinzas de sujeción.

- Asegurarse que la muestra se sitúe en el centro del campo de observación. (Fig.1)



### 9.2 Encender la luz

- El microscopio viene con un iluminador eléctrico.
  1. Inserte el enchufe en la toma de corriente (o la conexión de alimentación en el conector).
  2. Poner en marcha con el botón de encendido y seleccionar el tipo de luz. (Fig. 2A-2B)



Para los modelos SFX, presione repetidamente el botón táctil para cambiar la intensidad de la luz.


- Dependiendo del modelo, la intensidad de la luz se puede ajustar con botón que hay a la derecha del soporte. (Fig. 3)



### 9.3 Regulación de la distancia interpupilar

Regular la distancia interpupilar de los tubos oculares del cabezal hasta obtener la visión de un único campo luminoso circular.

- Si aparecen dos circunferencias significa que la distancia interpupilar es demasiado grande.
- Si se observan dos circunferencias superpuestas significa que la distancia interpupilar es demasiado cercana. (Fig. 4)



### 9.4 Enfoque

Girando el correspondiente mando, enfocar la muestra. (Fig. 5)



### 9.5 Regulación dióptrica

Esta compensación permite a las personas con gafas ajustar el microscopio a sus ojos y utilizarlo sin gafas.

Ajustar el anillo de compensación dióptrica del tubo del ocular derecho hasta que la imagen del ocular derecho sea clara y nítida. Repetir el procedimiento para el ocular izquierdo. (Fig. 6)



### 9.6 Aumentos

Seleccionar el aumento deseado girando el objetivo. (Fig. 7)

- Para calcular el aumento total, usar la siguiente fórmula:  
Aumentos del ocular x Aumentos del objetivo .



## 9.7 Platina de contraste

Se puede utilizar el disco blanco/negro para mejorar el contraste de la imagen cuando se utiliza la iluminación incidente.

Si se desea observar objetos opacos brillantes, colocar el disco con la cara negra hacia arriba. (Fig. 8)



Fig. 8

## 9.8 Colocación de las baterías

(Modelos con baterías recargables)

- Antes de comenzar a utilizar el instrumento, se debe insertar las baterías recargables.
- 1. Abrir la tapa del compartimento de las pilas (situada en la parte inferior del instrumento) e insertar las baterías suministradas, teniendo cuidado de respetar las polaridades. (Fig. 9-10)
- 2. Cuando se termina, volver a cerrar la tapa de la batería.



Fig. 9



Fig. 10

## 9.9 LED cargador de batería

(Sólo modelos SFX)

Este LED ① muestra el nivel de carga real de la batería. (Fig. 11)

LED ON (verde): baterías cargadas

LED OFF (sin color): pilas a recargar.

El estado del LED es independiente de si la fuente de alimentación está conectada o no.



Fig. 11



---

## 10. Instalación de los drivers y del software

### Solo para SFX-91D

Sistemas operativos requeridos: Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

- Si el sistema operativo es Windows XP, controlar que la versión del software XP sea Pack2. Si no lo fuera, actualizar la versión consultando la página web de Microsoft.

El software puede descargarse mediante el código QR impreso en el folleto que acompaña al manual o mediante el siguiente enlace: <https://www.optikamicroscopes.com/optikamicroscopes/download/optikaisview/?wpdmdl=69240>

1. Abrir la carpeta **Optika IS View** y ejecutar **OptikaISView Setup.exe**.
2. Aparecerá en el fondo de escritorio el icono de ISView.
3. Abrir la carpeta **Drivers**, seleccionar la carpeta dedicada a su Sistema Operativo y ejecutar todos los archivos **.exe**.
4. La instalación podrá mostrar mensajes relacionados con la certificación de Windows; ignorar-los y seleccionar **Continuar**.
  - **Nota: no cancelar la instalación.**
5. Al final de la instalación reiniciar el PC si aparece un aviso.
6. Introducir la cámara; Windows la reconocerá e instalará. Ignorar los mensajes sobre la incompatibilidad con Windows y pulsar **Continuar**.
  - **Nota: no cancelar la instalación.**
7. El sistema está listo.

## 11. Mantenimiento

### Ambiente de trabajo

Se aconseja utilizar este microscopio en un ambiente limpio y seco; también se deben evitar los impactos. La temperatura de trabajo recomendada es de 0-40°C y la humedad relativa máxima es de 85 % (en ausencia de condensación). Si es necesario, utilizar un deshumidificador.

### Consejos antes y después de la utilización del microscopio



- Durante los desplazamientos, mantener el microscopio en posición vertical y prestar mucha atención para evitar que se caigan los accesorios móviles, por ejemplo, los oculares.
- Manejar con cuidado el microscopio evitando usar una fuerza mayor de la necesaria.
- Evitar reparar el microscopio por su cuenta.
- Apagar la luz inmediatamente después de haber utilizado el microscopio, cubrirlo con su correspondiente funda antipolvo y mantenerlo en un ambiente limpio y seco.

### Precauciones de seguridad relativas al sistema eléctrico



- Antes de conectar el microscopio a la toma de corriente, asegurarse que la tensión de entrada del lugar donde se usa coincide con la tensión de utilización del microscopio y que el interruptor del iluminador esté en la posición off.
- El usuario debe consultar las normas de seguridad de su país.
- El instrumento está dotado de una etiqueta de seguridad CE. No obstante estas pautas, el usuario debería utilizar el microscopio en función de sus necesidades pero con un mínimo de responsabilidad y seguridad.

### Limpieza de la ópticas

- Si es necesario limpiar los componentes ópticos utilizar, en primer lugar, aire comprimido.
- Si no es suficiente, limpiar las ópticas con un paño, que no esté deshilachado, humedecido en agua y detergente neutro.
- Si todavía no es suficiente, humedecer un paño con una mezcla de 3 partes de etanol y 7 partes de éter.
- **Importante: el etanol y el éter son líquidos altamente inflamables. No se deben utilizar cercanos a una fuente de calor, chispas o instrumentación eléctrica. Utilizar en un ambiente bien aireado.**
- No frotar la superficie de ningún componente óptico con la manos. Las huellas digitales pueden dañar las ópticas.
- No desmontar los objetivos o los oculares para intentar limpiarlos.

**Para obtener mejores resultados, utilice el kit de limpieza OPTIKA (véase el catálogo).**

Si fuera necesario, enviar el microscopio a la empresa Optika para su mantenimiento se ruega utilizar el embalaje original.

## 12. Guía de solución de problemas

Revisar la información en la tabla a continuación para solucionar problemas de funcionamiento.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
<b>I. Sección Óptica:</b>		
El iluminador está encendido, pero el campo visible está oscuro	El enchufe no está conectado al sistema de iluminación	Conectar
	La luminosidad es demasiado baja	Regular la luminosidad
El borde del campo visible se ha difuminado o a luminosidad es asimétrica	El iluminador de luz incidente no está orientado correctamente	Cambiar el ángulo del iluminador incidente
En el campo visible se ve polvo y manchas	Hay polvo y/o manchas en la preparación	Limpiar el preparado
	Hay polvo y/o manchas en el ocular	Limpiar el ocular
La calidad de las imágenes es insuficiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La imagen no es nítida;</li> <li>• No hay un buen contraste;</li> <li>• Los detalles no son nítidos</li> <li>• Reflejos en la imagen</li> </ul>	Los lentes (objetivos, oculares) están sucios	Limpiar todos los componentes ópticos a fondo
Un lado de la imagen no está enfocado	El preparado no está en la posición correcta (ej. inclinado)	Situar el preparado horizontal al plano
<b>II. Sección Mecánica:</b>		
El mando macrométrico gira con dificultad	El anillo de regulación de la tensión está demasiado cerrado	Aflojar el anillo de regulación de la tensión
El enfoque es inestable	El anillo de regulación de la tensión está demasiado flojo	Apretar el anillo de regulación de la tensión
<b>III. Sección Eléctrica:</b>		
El LED no se enciende	El instrumento no tiene alimentación	Verificar la conexión del cable de alimentación
La luminosidad es insuficiente	La luminosidad posee una baja regulación	Ajuste el brillo
La luz parpadea	El cable de alimentación no está conectado correctamente	Verificar la conexión del cable
<b>IV. Montaje de los oculares:</b>		
El campo visible es diverso en cada ojo	La distancia interpupilar no es correcta	Regular la distancia interpupilar
	La compensación dioptrica no es correcta	Regular la compensación dioptrica
	La técnica de observación no es correcta y el usuario está forzando la vista.	Cuando se mira en el objetivo, no fijar el preparado pero mirar todo el campo visible. A intervalos regulares alejar los ojos del objetivo y mirar desde lejos para relajar la vista

---

## Medidas ecológicas y reciclaje

De conformidad con el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 151, de 25 de julio de 2005. “Aplicación de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre la reducción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y la eliminación de residuos.



El símbolo del envase en el aparato o en su embalaje indica que el producto debe ser recogido separadamente de otros residuos al final de su vida útil. La recogida selectiva de estos equipos al final de su vida útil es organizada y gestionada por el fabricante. Por lo tanto, el usuario que desee deshacerse de este equipo debe ponerse en contacto con el fabricante y seguir el sistema que ha adoptado para permitir la recogida selectiva del equipo al final de su vida útil. La recogida selectiva adecuada para el posterior reciclado, tratamiento y eliminación de los equipos desechados de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y promueve la reutilización y/o el reciclado de los materiales que componen el equipo. La eliminación ilegal del producto por parte del propietario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas previstas en la legislación vigente.

---

**OPTIKA® S.r.l.**

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392  
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Spain**

spain@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® USA**

usa@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® China**

china@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® India**

india@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Central America**

camerica@optikamicroscopes.com

---

Série SFX/STEREO

# MANUEL D'UTILISATION

Modèle
SFX-31
SFX-32
SFX-33
SFX-34
SFX-51
SFX-52
SFX-91
SFX-91D
ST-50Led

Ver. 2.1 2021



---

## Sommaire

1.	Avertissement	72
2.	Précautions	72
3.	Contenu de l'emballage	73
3.1	Série SFX	73
3.2	ST-50LED	74
4.	Déballage	75
5.	Emploi prévu	75
6.	Symboles	75
7.	Description de l'instrument	76
7.1	SFX-31	76
7.2	SFX-32	77
7.3	SFX-33	78
7.4	SFX-34	79
7.5	SFX-51	80
7.6	SFX-52	81
7.7	SFX-91	82
7.8	SFX-91D	83
7.9	ST-50Led	84
8.	Montage	85
9.	Utilisation du microscope	85
9.1	Placer la préparation sur la platine	85
9.2	Allumer l'éclairage	85
9.3	Réglage de la distance interpupillaire	86
9.4	Mise au point	86
9.5	Compensation dioptrique	86
9.6	Grossissements	86
9.7	Disque de contraste	87
9.8	Mise en place des batteries	87
9.9	LED Indicateur de charge	87
10.	Installation des pilotes de la camera et du logiciel	88
11.	Réparation et entretien	89
12.	Guide résolution des problèmes	90
	Ramassage	91

---

## 1. Avertissement

Le présent microscope est un appareil scientifique de précision créé pour offrir une durée de vie de plusieurs années avec un niveau d'entretien minimum. Les meilleurs composants optiques et mécaniques ont été utilisés pour sa conception ce qui fond de lui un appareil idéal pour une utilisation journalière.

Ce guide contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien du produit et par conséquent il doit être accessible à tous ceux qui utilisent cet instrument.

Nous déclinons toute responsabilité quant à des utilisations de l'instrument non conformes au présent manuel.

## 2. Précautions



### Éviter choc électrique

Avant de connecter le câble d'alimentation au réseau électrique assurez vous que la tension d'entrée soit compatible avec celle de l'appareil et que l'interrupteur de l'éclairage soit en position arrêt. L'utilisateur devra consulter les normes de sécurité de son pays. L'appareil inclût une étiquette de sécurité C.E. Dans tous les cas, l'utilisateur assume toute responsabilité relative à l'utilisation sûre de l'appareil. Suivre les directives ci-dessous et lire ce manuel dans son intégralité pour un fonctionnement sûr de l'instrument.




### 3. Contenu de l'emballage

#### 3.1 Série SFX



- ① Corps du microscope
- ② Base du microscope
- ③ Protections d'oculaires
- ④ Piles rechargeables (pour les modèles rechargeables)
- ⑤ Cache-poussière
- ⑥ Plaque en verre givré
- ⑦ Outil de réglage de la tension
- ⑧ Alimentation électrique / câble d'alimentation
- \* Seulement pour SFX-91D : câble USB

### 3.2 ST-50LED



- ① Corps du microscope
- ② Base du microscope
- ③ Protections d'oculaires

- ④ Cache-poussière
- ⑤ Outil de réglage de la tension
- ⑥ Alimentation électrique

---

## 4. Déballage

Le microscope est emballé dans du polystyrène expansé. Enlever le ruban adhésif et retirer la partie supérieure de l'emballage. Retirer soigneusement le microscope et ses composants de l'emballage, utiliser les deux mains pour éviter de faire tomber et de casser les accessoires qu'il contient. L'appareil doit toujours être posé sur une surface stable, lisse et horizontale.



Éviter de toucher les éléments optiques; salir ou laisser des traces de doigts, de l'huile, de graisse ou d'autres résidus sur les objectifs, les filtres, les verres diminuent généralement la clarté d'image.

## 5. Emploi prévu

### Modèles standard

Réservé à la recherche et à l'enseignement. Ne pas utiliser à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, animales ou humaines.

### Modèles de DIV

Également à usage diagnostique, visant à obtenir des informations sur la situation physiologique ou pathologique du sujet.

## 6. Symboles

Le tableau suivant est un glossaire illustré des symboles qui sont utilisés dans ce manuel.



### ATTENTION

Ce symbole indique un risque potentiel et vous avertit de procéder avec prudence.





### CHOC ÉLECTRIQUE

Ce symbole indique un risque de choc électrique.


## 7. Description de l'instrument


### 7.1 SFX-31






7.3 SFX-33






7.5 SFX-51







7.6 SFX-52




7.7 SFX-91



7.8 SFX-91D



7.9 ST-50Led



## 8. Montage

Aucune procédure d'installation n'est requise pour ces modèles.

La seule chose à faire est de connecter l'alimentation (ou le câble d'alimentation) au microscope et à la prise murale.

## 9. Utilisation du microscope

### 9.1 Placer la préparation sur la platine

Placez la préparation sur la platine du microscope et si cela est nécessaire bloquez la préparation en vous aidant des valets.


- Assurez-vous que la préparation soit centrée au dessus de l'ouverture de la platine. (Fig. 1)



### 9.2 Allumer l'éclairage

Le microscope est équipé d'un éclairage électrique.

1. Brancher la prise de l'alimentation (ou la prise d'alimentation dans le connecteur).
2. Allumer l'interrupteur et sélectionner la source d'éclairage. (Fig. 2A-2B)



Pour les modèles SFX, appuyez plusieurs fois sur le bouton tactile afin de modifier l'intensité lumineuse.

- Selon le modèle, l'intensité lumineuse peut être réglée à l'aide d'un bouton situé sur le côté droit du support. (Fig. 3)



### 9.3 Réglage de la distance interpupillaire

Tenir les parties gauche et droite des tubes d'observation de la tête avec les deux mains et réglez la distance interpupillaire jusqu'à l'obtention d'un seul et même cercle éclairé.

- S'il vous apparaît deux cercles, la distance interpupillaire est trop grande.
- S'il vous apparaît deux cercles l'un dans l'autre, alors la distance interpupillaire est trop petite. (Fig. 4)




Fig. 4

### 9.4 Mise au point

Tournez la poignée de réglage de la mise au point afin de visualiser la préparation. (Fig. 5)



Fig. 5

### 9.5 Compensation dioptrique

Cette compensation permet aux personnes portant des lunettes d'ajuster le microscope à leurs yeux et d'utiliser le microscope sans lunettes.

1. Régler l'anneau de compensation dioptrique de l'oculaire droit jusqu'à l'obtention d'une image claire et nette dans l'oculaire droit. Répéter l'opération pour l'oculaire gauche. (Fig. 6)



Fig. 6

### 9.6 Grossissements

Sélectionnez le grossissement désiré en tournant l'objectif. (Fig. 7)

Le grossissement total se calcule de la manière suivante:  
Grossissement de l'oculaire x Grossissement de la lentille.



Fig. 7

## 9.7 Disque de contraste

Vous pouvez utiliser le disque noir / blanc afin d'améliorer le contraste de l'image lors de l'utilisation de l'éclairage incident. Si vous voulez observer des objets opaques lumineux, placez le disque avec le côté noir vers le haut. (Fig. 8)



Fig. 8

## 9.8 Mise en place des batteries

(Modèles avec batteries rechargeable)

- Avant de commencer à utiliser l'appareil, vous devez insérer les batteries rechargeable.
1. Ouvrez le couvercle du compartiment des batteries (situé au bas de l'instrument) et insérez les batteries fournies en prenant soin de respecter les polarités. (Fig. 9-10)
  2. Lorsque vous avez terminé, refermez le couvercle du compartiment des batteries.



Fig. 9



Fig. 10

## 9.9 LED Indicateur de charge

(Modèles SFX seulement)

Cette LED ① indique le niveau de charge actuel de la batterie. (Fig. 11)

LED ON (vert): batteries chargées

LED éteinte (pas de couleur): batteries à recharger.

L'état de la LED est indépendant du fait que le bloc d'alimentation soit connecté ou non.



Fig. 11

---

## 10. Installation des pilotes de la camera et du logiciel

### Seulement pour SFX-91D

Votre ordinateur doit être équipé en Windows XP, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10.

- Si votre ordinateur est en Windows XP: avant d'installer la caméra veuillez vérifier s'il est équipé Service Pack2 ou non, s'il ne l'est pas, veuillez mettre à jour votre XP à partir du site web de Microsoft.

Le logiciel peut être téléchargé en utilisant le code QR imprimé sur le livret fourni avec le manuel ou en utilisant le lien suivant: <https://www.optikamicroscopes.com/optikamicroscopes/download/optikaisview/?wpdmdl=69240>.

1. Ouvrir le dossier **Optika IS View** et exécuter **OptikaISView Setup.exe**.
2. Ensuite, l'icône Optika ISView apparaît sur votre écran.
3. Ouvrir le dossier **Drivers**, sélectionner le dossier dédié à votre système opérationnel et exécuter tous les fichiers **.exe**.
4. Il est possible que durant l'installation des avertissements au de Windows apparaissent, ignorez ces avertissements et sélectionnez **Continuer**.
  - **Note: Ne pas annuler l'installation.**
5. A la fin de l'installation redémarrez l'ordinateur si nécessaire.
6. Branchez la caméra au ordinateur, Windows en reconnaîtra les pilotes. Ignorez tout message sur "l'incompatibilité de Windows" et sélectionnez **Continuer**.
  - **Note: Ne pas annuler l'installation.**
7. Le système est prêt.



## 11. Réparation et entretien

### Environnement de travail

Il est conseillé d'utiliser le microscope dans un environnement propre et sec, protégé des impacts, à une température comprise entre 0°C y 40°C et avec une humidité relative maximale de 85% (en absence de condensation). Il est conseillé d'utiliser un déshumidificateur si nécessaire.

### Conseils avant et après l'utilisation du microscope



- Maintenir le microscope toujours en position verticale lorsque vous le déplacez.
- Assurez vous que les pièces mobiles (oculaires) ne tombent pas.
- Manipulez avec attention le microscope en évitant de le forcer.
- Ne réparez pas le microscope vous même.
- Éteindre immédiatement la lumière après avoir utilisé le microscope, couvrez le avec la housse prévue à cet effet et conservez le dans un endroit propre et sec.

### Précaution de sécurité sur le système électrique



- Avant de connecter le câble d'alimentation sur le réseau électrique assurez vous que la tension d'entrée soit compatible avec celle de l'appareil et que l'interrupteur de l'éclairage soit en position arrêt.
- L'utilisateur devra consulter les normes de sécurités de son pays.
- L'appareil inclût une étiquette de sécurité C.E. Dans tous les cas, l'utilisateur assume toute responsabilité relative à l'utilisation sûre de l'appareil.

### Nettoyage des optiques

- Si vous souhaitez nettoyer les optiques, utilisez dans un premier temps de l'air comprimé.
- Si cela n'est pas suffisant, utilisez alors un chiffon non effiloché, humidifié avec un peu d'eau et avec un détergent délicat.
- Comme dernière option, il est possible d'utiliser un chiffon humide avec une solution de 3:7 d'éthanol et d'éther.
- **Attention: l'éthanol et l'éther sont des substances hautement inflammables. Ne les utilisez pas près d'une source de chaleur, d'étincelles ou d'appareils électriques. Les substances chimiques doivent être utilisées dans un environnement aéré.**
- Ne pas frotter la superficie d'aucun des composants optiques avec les mains.
- Les empreintes digitales peuvent endommager les parties optiques.

**Pour les meilleurs résultats, utiliser le kit de nettoyage OPTIKA (voir le catalogue).**

Conserver l'emballage d'origine dans le cas où il serait nécessaire de retourner le microscope au fournisseur pour un entretien ou une réparation.

## 12. Guide résolution des problèmes

Passer en revue les informations dans le tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes opérationnels.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
<b>I. Section Optique:</b>		
La lampe est allumée mais le champ visuel est sombre.	Les câbles d'alimentation ne sont pas branchés correctement. Les connecteurs ne sont pas bien raccordés	Brancher les correctement
	L'intensité lumineuse est trop faible	Procéder au réglage
Les bords du champ de vision sont vignettés ou la luminosité est asymétrique	L'illuminateur de lumière incidente n'est pas correctement orienté	Modification de l'angle de l'illuminateur d'incident
Des saletés ou des poussières sont présentes dans le champ visuel lorsque vous regarder dans l'oculaire.	L'échantillon est sale	Nettoyer l'échantillon
	L'oculaire est sale	Nettoyer l'oculaire
Mauvaise qualité d'image <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'image n'est pas nette.</li> <li>• Le contraste est faible.</li> <li>• Les détails sont indistincts.</li> <li>• Réflexions dans l'image</li> </ul>	Les lentilles (lentilles supplémentaires, oculaires) sont sales.	Nettoyer les composants optiques.
La mise au point n'est pas homogène	L'échantillon n'est pas dans la bonne position (par ex. inclinée).	Déplacer l'échantillon jusqu'à trouver la position idéale
<b>II. Section Mécanique:</b>		
Commande macrométrique dur à tourner.	Le col de réglage de la tension est trop serré	Desserrer le col de réglage de la tension
Mise au point instable	Le col de réglage de la tension est trop desserré	Serrer le col de réglage de la tension
<b>III. Section Électrique</b>		
La lampe n'allumera pas	Pas d'alimentation électrique	Vérifier la connexion du câble d'alimentation
L'éclairage n'est pas assez.	L'intensité lumineuse est faible	Ajuster l'éclairage
Éclairs de lumière.	Connexion incorrecte du câble	Contrôler câble d'alimentation
<b>IV. Tube d'observation</b>		
Champ visuel différent d'un oeil à l'autre.	Distance interpupillaire incorrecte	Réglage distance interpupillaire
	Correction dioptrique incorrecte	Réglage correction dioptrique
	Observation technique incorrecte, efforts visuels de l'opérateur	Observation à travers l'objectif, ne pas fixer l'échantillon mais observer tout le champ visuel. De temps en temps éloigner les yeux, regarder un objet distant, et retourner à l'objectif

---

## Ramassage

Conformément à l'Article 13 du D.L du 25 Juillet 2005 n°151

Action des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans l'appareil électrique et électronique et à l'élimination des résidus.



Le Symbole du conteneur qui figure sur l'appareil électrique ou sur son emballage indique que le produit devra être, à la fin de sa vie utile, séparé du reste des résidus. La gestion du ramassage sélectif du présent instrument sera effectuée par le fabricant. Par conséquent, l'utilisateur qui souhaite éliminer l'appareil devra se mettre en contact avec le fabricant et suivre le système que celui-ci a adopté pour permettre le ramassage sélectif de l'appareil. Le ramassage sélectif correct de l'appareil pour son recyclage, traitement et élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise sa réutilisation et/ou recyclage des composants de l'appareil. L'élimination du produit de manière abusive de la part de l'utilisateur entraînera l'application de sanctions administratives sur la norme en vigueur.

---

**OPTIKA® S.r.l.**

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392  
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Spain**  
spain@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® USA**  
usa@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® China**  
china@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® India**  
india@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Central America**  
camerica@optikamicroscopes.com

---

SFX/STEREO Series

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell
SFX-31
SFX-32
SFX-33
SFX-34
SFX-51
SFX-52
SFX-91
SFX-91D
ST-50Led

Ver 2.1 2021



---

## Inhalt

1.	Hinweis	95
2.	Sicherheitsinformationen	95
3.	Verpackungsinhalt	96
3.1	SFX-Serie	96
3.2	ST-50LED	97
4.	Auspacken	98
5.	Verwendung	98
6.	Wartung- und Gefahrzeichen	98
7.	Beschreibung des Instruments	99
7.1	SFX-31	99
7.2	SFX-32	100
7.3	SFX-33	101
7.4	SFX-34	102
7.5	SFX-51	103
7.6	SFX-52	104
7.7	SFX-91	105
7.8	SFX-91D	106
7.9	ST-50Led	107
8.	Montage	108
9.	Verwendung des mikroskops	108
9.1	Probe auf die Objektplatte legen	108
9.2	Lichteinschaltung	108
9.3	Einstellung des Augenabstandes	109
9.4	Fokusverstellung	109
9.5	Dioptrienverstellung	109
9.6	Vergrößerung	109
9.7	Kontrastscheibe	110
9.8	Einlegen der Batterien	110
9.9	Ladegerät LED	110
10.	Installation des Drivers und der Software	111
12.	Probleme und Lösungen	113
	Wiederverwertung	114

---

## 1. Hinweis

Dieses Mikroskop ist ein wissenschaftliches Präzisionsgerät, es wurde entwickelt für eine jahrelange Verwendung bei einer minimalen Wartung. Dieses Gerät wurde nach den höchsten optischen und mechanischen Standards und zum täglichen Gebrauch hergestellt. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur korrekten und sicheren Benutzung des Geräts. Diese Anleitung soll allen Benutzern zur Verfügung stehen.

Wir lehnen jede Verantwortung für eine fehlerhafte, in dieser Bedienungsanleitung nicht gezeigten Verwendung Ihrer Produkte ab.

## 2. Sicherheitsinformationen



### Elektrische Entladung verhindern

Bevor Sie das Netzkabel anstecken, vergewissern Sie sich, dass die Spannung für das Mikroskop geeignet ist und dass der Beleuchtungsschalter sich in Position OFF befindet.

Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften des Arbeitsplatzes, an dem Sie mit dem Mikroskop arbeiten. Das Gerät entspricht den CE-Normen. Die Benutzer tragen während der Nutzung des Geräts die volle Verantwortung dafür.

### 3. Verpackungsinhalt

#### 3.1 SFX-Serie



① Mikroskop-Körper

② Mikroskop Basis

③ Okularschilde

④ Wiederaufladbare Batterien (für wiederaufladbare Modelle)

⑤ Staubschutzhülle

⑥ Mattglassplatte

⑦ Werkzeug zum Einstellen der Spannung

⑧ Netzteile / netzkabel

\* Nur für SFX-91D: USB-Kabel



### 3.2 ST-50LED



- ① Mikroskop-Körper
- ② Mikroskop Basis
- ③ Okularschilde

- ④ Staubschutzhülle
- ⑤ Werkzeug zum Einstellen der Spannung
- ⑥ Netzteile

---

## 4. Auspacken

Das Mikroskop ist in einer Schachtel aus Styroporschicht enthalten. Entfernen Sie das Klebeband von der Schachtel und öffnen Sie mit Vorsicht den oberen Teil, ohne Objektive und Okulare zu beschädigen. Mit beiden Händen (eine um dem Stativ und eine um der Basis) ziehen Sie das Mikroskop aus der Schachtel heraus und stellen Sie es auf eine stabile Oberfläche.



Berühren Sie optische Oberflächen wie Linsen, Filter oder Glas nicht mit bloßen Händen. Spuren von Fett oder anderen Rückständen können die endgültige Bildqualität beeinträchtigen und die Optikoberfläche in kurzer Zeit angreifen.

## 5. Verwendung

### Standardmodelle

Nur für Forschung und Lehre verwenden. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren oder Menschen bestimmt.

### IVD-Modelle

Auch für diagnostische Zwecke, um Informationen über die physiologische oder pathologische Situation des Patienten zu erhalten.

## 6. Wartung- und Gefahrzeichen

Die folgende Tabelle zeigt die Symbole, die in dieser Anleitung verwendet werden.



### VORSICHT

Dieses Symbol zeigt eine potentielle Gefahr und warnt, mit Vorsicht zu verfahren.





### ELEKTRISCHE ENTLADUNG

Dieses Symbol weist auf eine Gefahr von Stromschlägen.


## 7. Beschreibung des Instruments

### 7.1 SFX-31







7.3 SFX-33



7.4 SFX-34




7.5 SFX-51









7.7 SFX-91



7.8 SFX-91D



7.9 ST-50Led



## 8. Montage

Für diese Modelle ist kein Installationsvorgang erforderlich.

Sie müssen lediglich das Netzteil (oder das Netzkabel) an das Mikroskop und an die Steckdose anschließen.

## 9. Verwendung des mikroskops

### 9.1 Probe auf die Objektplatte legen


Legen Sie die Probe auf die Objektplatte und befestigen den Objektträger mit den Klemmen, wenn es nötig ist.

- Versichern Sie sich, dass der Objektträger sich in der Mitte des Betrachtungsfeld befindet. (Fig. 1)



### 9.2 Lichteinschaltung

- Das Mikroskop ist mit einer elektrischen Leuchte ausgerüstet.
1. Stecken das Netzkabel in die Steckdose (oder die Netzteilbuchse im Stecker).
  2. Schalten dann den Schalter auf dem Hauptkörper und wählen Sie die Lichtquelle aus. (Fig. 2A-2B)



Bei SFX-Modellen können die Lichtintensität durch wiederholtes Drücken der Berührungstaste ändern.

- Je nach Modell kann die Lichtintensität mit einem Drehknopf auf der rechten Seite des Ständers eingestellt werden. (Fig. 3)



### 9.3 Einstellung des Augenabstandes

Halten den rechten und linken Teil des Beobachtungskopfes mit beiden Händen fest und stellen den Augenabstand durch Drehen der beiden Teile ein, bis ein Lichtkreis zu sehen ist.

- Wenn zwei Kreise erscheinen, ist der Augenabstand zu groß.
- Erscheinen zwei sich überlappende Kreise, ist der Augenabstand zu klein. (Fig. 4)




Fig. 4

### 9.4 Fokusverstellung

Drehen den Fokussierknopf, um die Probe scharf zu stellen. (Fig. 5)



Fig. 5

### 9.5 Dioptrienverstellung

Dieser Ausgleich ermöglicht es Brillenträgern, das Mikroskop an ihre Augen anzupassen und ohne Brille zu benutzen.

1. Stellen den Dioptrienausgleichsring des rechten Okulartubus ein, bis das Bild des rechten Okulars klar und scharf ist. Wiederholen den Vorgang für das linke Okular. (Fig. 6)



Fig. 6

### 9.6 Vergrößerung

Wählen die gewünschte Vergrößerung durch Drehen des Objektivs. (Fig. 7)

- Die Gesamtvergrößerung kann wie folgt kalkuliert werden:  
Okularvergrößerung x Objektivvergrößerung



Fig. 7

## 9.7 Kontrastscheibe

Sie können die Schwarz / Weiß-Scheibe verwenden, um den Kontrast des Bildes bei der Auflichtbeleuchtung zu erhöhen. Wenn Sie helle undurchsichtige Objekte betrachten möchten, legen Sie die Scheibe mit der schwarzen Seite nach oben. (Fig. 8)



Fig. 8

## 9.8 Einlegen der Batterien

### (Modelle mit wiederaufladbaren Batterien)

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, müssen Sie die wiederaufladbaren Batterien einsetzen. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung (an der Unterseite des Geräts) und legen Sie die mitgelieferten Batterien ein, wobei Sie auf die Polarität achten müssen. (Fig. 9-10)  
Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Batteriefach wieder.



Fig. 9



Fig. 10

## 9.9 Ladegerät LED

### (Nur SFX-Modelle)

Diese LED ① zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterie an. (Fig. 11)

LED EIN (grün): geladene Batterien

LED AUS (keine Farbe): Batterien zum Aufladen.

Der Zustand der LED ist unabhängig davon, ob das Netzteil angeschlossen ist oder nicht.



Fig. 11

---

## 10. Installation des Drivers und der Software

Betriebssystemanforderungen: Windows XP, Windows 7, Windows 8 und Windows 10.

- Nur wenn Sie Windows XP haben: Überprüfen, ob das Service Pack2-Update installiert ist, ansonsten installieren es mit dem Microsoft .

Die Software kann mit Hilfe des QR-Codes heruntergeladen werden, der in der Broschüre mit dem Handbuch abgedruckt ist, oder über den folgenden Link: <https://www.optikamicroscopes.com/optikamicroscopes/download/optikaisview/?wpdmdl=69240>

1. Öffnen den Ordner **Optika IS View** und führen **OptikalSView Setup.exe** aus.
2. Jetzt erscheint das Optika ISView Symbol am Desktop.
3. Öffnen den Ordner **Drivers** und führen Sie alle **.exe**-Dateien aus.
4. Während der Installation können Meldungen über die Zertifizierung von Windows erscheinen. Übersehen diese Meldungen und wählen **Continue** aus.
  - **Achtung: löschen nicht die Installation.**
5. Falls nötig, starten den Computer nochmals am Ende der Installation.
6. Verbinden jetzt die Kamera, Windows wird sie automatisch erkennen. Übersehen die Meldungen über die Inkompatibilität mit Windows und drücken **Continue**.
  - **Achtung: löschen nicht die Installation.**
7. Das System ist bereit.

## 11. Wartung

### Arbeitsumfeld

Es wird empfohlen, das Mikroskop an einem sauberen, trockenen und stoßsicheren Ort zu verwenden, bei einer Temperatur zwischen 0° und 40° und einer Feuchtigkeit nicht über 85% (ohne Kondensation). Wenn nötig wird die Verwendung eines Luftentfeuchters empfohlen.

### Vor und nach dem Gebrauch des Mikroskops



- Das Mikroskop muss immer vertikal stehen.
- Achten Sie darauf, die optischen Komponenten (z.B. Objektive, Okulare) nicht zu beschädigen oder diese nicht fallen lassen.
- Behandeln Sie das Mikroskop mit Vorsicht und gebrauchen Sie nicht zu viel Kraft.
- Führen Sie selber keinerlei Reparatur durch.
- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Licht aus, decken Sie das Mikroskop mit der mitgelieferten Staubschutzhaube und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf.

### Elektrische Sicherheitsmaßnahmen



- Bevor Sie das Netzkabel anstecken, vergewissern Sie sich, dass die Spannung für das Mikroskop geeignet ist, und dass der Beleuchtungsschalter sich in position OFF befindet.
- Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften des Arbeitsplatzes, an dem Sie mit dem Mikroskop arbeiten.

### Optikreinigung

- Wenn Sie die optischen Komponenten reinigen müssen, verwenden Sie zuerst Druckluft.
- Falls nötig reinigen Sie die optischen Komponenten mit einem weichen Tuch.
- Als letzte Option befeuchten Sie ein Tuch mit einer Mischung 3:7 von Ethanol und Ether.
- **Beachten Sie, dass Ethanol und Ether sehr entzündliche Flüssigkeiten sind. Sie müssen bei einer Wärmequelle, bei Funken oder bei elektrische Geräte nicht verwendet werden. Verwenden Sie diese Chemikalien in einer gut belüfteten Raum.**
- Scheuern Sie keine Oberfläche der optischen Komponenten mit den Händen, da Fingerabdrücke die Optik beschädigen können.
- Montieren Sie die Objektive und Okulare nicht ab, um sie zu reinigen.

### Am Besten verwenden Sie das OPTIKA Reinigungskit (siehe Katalog)

Falls das Mikroskop aus Wartungszwecken an Optika zurückgeschickt werden muss, verwenden Sie bitte immer die Originalverpackung.



## 12. Probleme und Lösungen

Lesen die Informationen in der folgenden Tabelle, um Probleme bei der Bedienung zu beheben.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
<b>I. Optisches System:</b>		
Die Beleuchtung ist eingeschaltet, aber das Sichtfeld ist dunkel	Stromversorgungsstecker sind nicht gut angeschlossen.	Verbinden Sie sie
	Die Helligkeit ist zu gering.	Stellen Sie es auf ein geeignetes Niveau ein
Die Kanten des Sichtfeldes sind vignettiert oder die Helligkeit ist asymmetrisch.	Aufflichtbeleuchtung ist nicht richtig ausgerichtet.	Ändern des Winkels des einfallenden Scheinwerfers
Im Sichtfeld sind Schmutz und Staub zu sehen.	Schmutz und Staub auf der Probe	Reinigen Sie die Probe
	Schmutz und Staub auf dem Okular	Okular reinigen
Die Bildqualität ist schlecht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Bild ist nicht scharf;</li> <li>• Der Kontrast ist nicht hoch;</li> <li>• Die Details sind nicht scharf;</li> <li>• Reflexionen im Bild</li> </ul>	Die Linsen (Kondensator, Linsen, Okulare und Schieber) sind verschmutzt.	Die Linsen (Kondensator, Objektive, Okulare und Schieber) sind verschmutzt.
Eine Seite des Bildes ist nicht scharf abgebildet.	Die Präparation ist nicht in der richtigen Position (z.B. geneigt)	Legen Sie die Präparation horizontal auf die Oberfläche
<b>II. Mechanischer System:</b>		
Der makrometrische Knopf ist schwer zu drehen.	Einstellring zu fest spannen	Lösen Sie den Einstellring für die Spannung.
Die Fokussierung ist instabil.	Einstellring zu locker gespannt	Ziehen Sie den Einstellring für die Spannung an.
<b>III. Elektrischer System:</b>		
Die LED leuchtet nicht.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	Überprüfen Sie den Anschluss des Netzkabels.
Die Helligkeit ist unzureichend.	Die Helligkeit wird niedrig eingestellt.	Einstellen der Helligkeit
Licht blinkt	Das Netzkabel ist nicht gut angeschlossen.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung
<b>IV. Beobachtungstubus:</b>		
Das Sichtfeld ist für jedes Auge unterschiedlich.	Der Augenabstand ist nicht korrekt.	Einstellen des Augenabstandes
	Die Dioptrienkorrektur ist nicht richtig.	Einstellen der Dioptrienkorrektur
	Die Sehtechnik ist nicht korrekt, und der Bediener belastet sein Augenlicht.	Wenn Sie sich die Probe ansehen, konzentrieren Sie Ihren Blick nicht auf einen einzelnen Punkt, sondern betrachten Sie das gesamte verfügbare Sichtfeld. Schauen Sie regelmäßig weg und schauen Sie auf einen entfernten Punkt, dann gehen Sie zurück zur Analyse der Probe.

---

## Wiederverwertung

Gemäß dem Artikel 13 vom Dekret Nr. 151 vom 25.07.2005 "Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG in Bezug auf die Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie die Abfallentsorgung".



Das Symbol vom Müllcontainer erscheint auf dem Gerät oder der Verpackung und weist darauf hin, dass das Produkt Ende des Lebens separat von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Die getrennte Sammlung von Geräten, die am Ende Ihrer Lebensdauer sind, wird vom Hersteller organisiert. Der Benutzer, der dieses Gerät entsorgen möchte, muss dann Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen und der Vorgehensweise folgen, die zur separaten Entsorgung eingeführt worden ist. Die korrekte Sammlung von Geräten um die nachfolgende Behandlung, Entsorgung und umweltfreundliche Wiederverwendung zu ermöglichen ist ein Beitrag um negative Auswirkungen auf der Umwelt und der Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwendung der GerätKomponenten zu begünstigen. Die illegale Entsorgung des Produkts vom Benutzer wird gemäß den geltenden Bestimmungen bestraft.

---

**OPTIKA® S.r.l.**

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392  
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Spain**

spain@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® USA**

usa@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® China**

china@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® India**

india@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Central America**

america@optikamicroscopes.com

---

Série SFX/STEREO

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modello
SFX-31
SFX-32
SFX-33
SFX-34
SFX-51
SFX-52
SFX-91
SFX-91D
ST-50Led

Ver. 2.1 2021



---

## Tabela de Conteúdos

1.	Advertência	118
2.	Informações sobre a segurança	118
3.	Conteúdo da embalagem	119
3.1	Série SFX	119
3.2	ST-50LED	120
4.	Desembalando	121
5.	Uso previsto	121
6.	Simbolos	121
7.	Descrição do instrumento	122
7.1	SFX-31	122
7.2	SFX-32	123
7.3	SFX-33	124
7.4	SFX-34	125
7.5	SFX-51	126
7.6	SFX-52	127
7.7	SFX-91	128
7.8	SFX-91D	129
7.9	ST-50Led	130
8.	Montagem	131
9.	Uso do microscópio	131
9.1	Posicionamento da amostra	131
9.2	Acender a luz	131
9.3	Ajustar a distância interpupilar	132
9.4	Focagem	132
9.5	Compensação dióptrica	132
9.6	Ampliação	132
9.7	Disco de contraste preto/branco	133
9.8	Inserir as baterias	133
9.9	LED do carregador de bateria	133
10.	Instalação de drivers e software	134
11.	Manutenção	135
12.	Resolução de problemas	136
	Eliminação	137

---

## 1. Advertência

Este microscópio é um instrumento científico de alta precisão, projectado para durar um longo tempo com manutenção mínima; a sua realização respeita os melhores padrões ópticos e mecânicos, para que possa ser utilizado diariamente. Recordamos que este manual contém informações importantes para a segurança e a manutenção do instrumento, portanto deve ser colocado à disposição daqueles que o irão utilizar. O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade em caso de Uso do instrumento não indicada neste manual.

## 2. Informações sobre a segurança



### Para evitar choques eléctricos

Antes de ligar o cabo de alimentação com a tomada eléctrica, certificar-se de que a tensão da rede local coincida com a tensão do instrumento e que o interruptor da iluminação esteja na posição "OFF".

Os utilizadores deverão seguir todas as normas de segurança locais. O instrumento tem certificação CE. Em todo o caso, os utilizadores são os únicos responsáveis pela Uso segura do instrumento. Para a Uso com segurança do instrumento, é importante respeitar as seguintes instruções e ler completamente o manual.

### 3. Conteúdo da embalagem

#### 3.1 Série SFX



① Corpo do microscópio

② Base do microscópio

③ Escudos oculares

④ Baterias recarregáveis (para modelos recarregáveis)

⑤ Capa de pó


⑥ Placa de vidro fosco

⑦ Ferramenta de ajuste de tensão

⑧ Fonte de alimentação / cabo de alimentação

\* Apenas para SFX-91D: Cabo USB

### 3.2 ST-50LED



- ① Corpo do microscópio
- ② Base do microscópio
- ③ Escudos oculares

- ④ Capa de pó
- ⑤ Ferramenta de ajuste de tensão
- ⑥ Fonte de alimentação



## 4. Desembalando

O microscópio é alojado em um recipiente de isopor moldado. Remova a fita da borda do recipiente e levante a metade superior do recipiente. Tome algum cuidado para evitar que os itens ópticos (objetivas e oculares) cair e ficar danificado. Usando ambas as mãos (uma ao redor do braço e outra ao redor da base), levante o microscópio do recipiente e coloque-o em uma mesa estável.



Não toque com as mãos nuas superfícies ópticas como lentes, filtros ou óculos. Vestígios de graxa ou outros resíduos podem deteriorar a qualidade final da imagem e corroer a superfície óptica em pouco tempo.

## 5. Uso previsto

### Modelos padrão

Apenas para uso em pesquisa e ensino. Não se destina a qualquer uso terapêutico ou diagnóstico animal ou humano.

### Modelos IVD

Também para uso diagnóstico, visando a obtenção de informações sobre a situação fisiológica ou patológica do indivíduo.

## 6. Símbolos

A tabela seguinte apresenta os símbolos utilizados neste manual.



### PERIGO

Este símbolo indica um risco potencial e adverte que é preciso proceder com cuidado.




### CHOQUE ELÉCTRICO


Este símbolo indica um risco de choque eléctrico.

## 7. Descrição do instrumento


### 7.1 SFX-31




7.2 SFX-32



7.3 SFX-33



7.4 SFX-34




7.5 SFX-51






7.7 SFX-91






7.8 SFX-91D



7.9 ST-50Led



## 8. Montagem

Não é necessário qualquer procedimento de instalação para estes modelos.

A única coisa a fazer é ligar a fonte de alimentação (ou cabo de alimentação) ao microscópio e à tomada de parede.

## 9. Uso do microscópio

### 9.1 Posicionamento da amostra


Colocar a amostra na bandeja de preparação do microscópio e fixe a lâmina com pinças, se necessário.

- Certifique-se de que o slide está no centro do campo de observação. (Fig. 1)



### 9.2 Acender a luz

- O microscópio está equipado com um iluminador eléctrico.
1. Insira a ficha do cabo na tomada (ou a ficha da fonte de alimentação no conector).
  2. Ligar o interruptor no corpo principal e seleccionar a fonte de luz. (Fig. 2A-2B)



Para modelos SFX, pressionar o botão do teclado repetidamente para alterar a intensidade da luz.


- Dependendo do modelo, a intensidade da luz pode ser ajustada com um botão no lado direito do suporte. (Fig. 3)



### 9.3 Ajustar a distância interpupilar

Ajustar a distância interpupilar dos suportes das oculares na cabeça até que um único campo de luz circular seja visível.

- Se aparecerem dois círculos significa que a distância interpupilar é demasiado grande.
- Se vires dois círculos sobrepostos significa que a distância interpupilar está demasiado próxima. (Fig. 4)



### 9.4 Focagem

Rodar o botão para focar a amostra. (Fig. 5)



### 9.5 Compensação dióptrica

Este tipo de compensação permite a utilização do microscópio mesmo sem a utilização de óculos.

1. Rodar o anel de compensação dióptrica da ocular direita até que a imagem esteja definida e focada. Repetir o procedimento para a ocular esquerda. (Fig. 6)



### 9.6 Ampliação

Seleccionar a potência de ampliação rodando a objectiva.

- Para calcular a ampliação total, utilize a seguinte fórmula: Ampliação da ocular x Ampliação da lente. (Fig. 7)



### 9.7 Disco de contraste preto/branco

Você pode usar o disco de contraste preto/branco para aumentar o contraste da imagem ao usar a luz incidente. Se você quiser observar objectos claros e opacos, coloque a placa com o lado preto para cima sobre a base. (Fig. 8)



Fig. 8

### 9.8 Inserir as baterias

#### (Modelos com baterias recarregáveis)

Antes de começar a usar o instrumento, você deve inserir as baterias recarregáveis.

Abra a porta da bateria (localizada na parte inferior do instrumento) e insira as baterias fornecidas, tendo o cuidado de respeitar as polaridades. (Fig. 9-10)

Quando terminar, feche a porta da bateria novamente.



Fig. 9



Fig. 10

### 9.9 LED do carregador de bateria

#### (Apenas modelos SFX)

Este LED ① mostra o nível real de carga da bateria. (Fig. 11)

LED ON (verde): baterias carregadas

LED OFF (sem cor): baterias a recarregar.

O estado do LED é independente se a fonte de alimentação está ligada ou não.



Fig. 11

---

## 10. Instalação de drivers e software

### Apenas para SFX-91D

Requisitos do sistema operacional: Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

- Somente se você tiver Windows XP: verifique se a actualização do Service Pack2 está instalada; caso contrário, instale-a usando o Microsoft .

O software pode ser descarregado utilizando o código QR impresso no folheto fornecido com o manual ou utilizando a seguinte ligação: <https://www.optikamicroscopes.com/optikamicroscopes/download/optikaisview/?wpdmdl=69240>.

1. Abrir a pasta **Optika IS View** e executar **OptikaISView Setup.exe**.
2. Agora o ícone do Optika ISView aparecerá na sua área de trabalho.
3. Abrir a pasta **Drivers** e executar todos os ficheiros **.exe**.
4. A instalação pode exibir mensagens sobre a certificação do Windows, ignorá-las e seleccionar **Continuar**.
  - **Nota: NÃO cancelar a instalação.**
5. No final da instalação, se necessário, reiniciar o PC.
6. Agora insira a câmara, que será identificada e instalada pelo Windows. Ignorar as mensagens que avisam sobre a incompatibilidade com o Windows e pressionar **Continuar**.
  - **Nota: NÃO cancelar a instalação.**
7. O sistema está pronto.

## 11. Manutenção

### Ambiente de trabalho

Recomenda-se de utilizar o microscópio em um ambiente limpo e seco, sem o risco de colisões, a uma temperatura entre 0°C e 40°C e com uma humidade relativa máxima de 85% (em ausência de condensação). Recomenda-se o uso de um desumidificador, se necessário.

### Antes e depois do uso do microscópio



- Manter o microscópio sempre em posição vertical quando se o desloca.
- Certificar-se além disso que as partes móveis, por exemplo os oculares, não caiam.
- Não manusear sem precauções e não usar força inútil no microscópio.
- Não tentar fazer qualquer reparação por si próprio.
- Depois do uso desligar imediatamente a lâmpada, cobrir o microscópio com a sua protecção anti-pó fornecida e mantê-lo em um lugar seco e limpo.

### Precauções para um uso seguro



- Antes de ligar a fonte de alimentação à rede eléctrica certificar-se que a tensão local seja adequada à do aparelho e que o interruptor da lâmpada esteja posicionado no off.
- Seguir todas as precauções de segurança da zona na qual se trabalha.
- O aparelho é aprovado segundo as normas de segurança CE. Os utilizadores têm, de qualquer modo plena responsabilidade sobre a Uso em segurança do microscópio.

### Limpeza das lentes

- Caso as lentes necessitem de ser limpas, utilizar em primeiro lugar ar comprimido.
- Se não for suficiente usar um pano que não deixe fiapos, húmido com água e um detergente delicado.
- Em último caso é possível usar um pano humedecido com uma solução 3:7 de álcool etílico e éter.
- **Atenção: o álcool etílico e o etanol são substâncias altamente inflamáveis. Não usar junto a uma fonte de calor, faíscas ou junto a aparelhos eléctricos. As substâncias devem ser manuseadas em um lugar bem ventilado.**
- Não esfregar as superfícies de nenhuma lente com as mãos. As impressões digitais poderão danificar as lentes.
- Não desmontar as objetivas ou os oculares para tentar limpá-los.

**Para um melhor resultado utilizar o kit de limpeza OPTIKA (ver catálogo).**

Se for necessário enviar o microscópio ao fabricante para a sua manutenção, pede-se que seja utilizada a embalagem original.

## 12. Resolução de problemas

Reveja a informação na tabela abaixo para tentar solucionar problemas de operação.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
<b>I. Secção Óptica:</b>		
A iluminação está ligada, mas o campo de visão está escuro	O plugue do suporte da lâmpada não está conectado ao grupo de iluminação	Conecte-os
	O brilho é muito baixo	Defina um ajuste apropriado
O campo de visão está obscurecido ou não está uniformemente iluminado	O iluminador da luz do incidente não está correctamente orientado	Alterar o ângulo do iluminador do incidente
Pó e manchas podem ser vistas no campo de visualização	Há manchas e pó na amostra	Limpe a amostra
	Há manchas e pó na ocular	Limpe a ocular
Há uma aparente imagem dupla	O tamanho do diafragma de abertura é muito pequeno	Abra o diafragma de abertura
	O condensador não está bem centrado ou está em uma altura errada	Ajuste o condensador de acordo com os ajustes de Koehler.
Qualidade da imagem insatisfatória: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A imagem não é nítida;</li> <li>• O contraste não é alto;</li> <li>• Os detalhes não são claros</li> <li>• Reflexões na imagem</li> </ul>	As lentes (objetivas, oculares) estão sujas	Limpar bem todos os componentes ópticos
Um lado da imagem está fora de foco	A amostra está fora do lugar (saltou)	Coloque a amostra plana sobre a platina.
<b>II. Secção Mecânica:</b>		
O botão do foco macro está difícil de rodar	O anel de ajuste da tensão está muito apertado	Solte o anel de ajuste da tensão
O foco é instável	O anel do ajuste da tensão está muito solto	Aperte o anel de ajuste da tensão
<b>III. Secção eléctrica</b>		
O LED não liga.	Sem fonte de alimentação	Verifique a conexão do cabo de alimentação
O brilho não é suficiente	O ajuste de brilho é baixo	Ajuste o brilho
A luz pisca	O cabo de alimentação está mal conectado	Verifique o cabo de alimentação
<b>IV. Tubo de visão:</b>		
O campo de visualização dos dois olhos é diferente	A distância interpupilar não é correcta	Ajuste a distância interpupilar
	A correcção dióptrica não é correcta	Ajuste a correcção dióptrico
	A técnica de visualização não é correcta e o operador está a deformar o alcance da vista	Ao olhar numa objectiva, não fixe o olhar na amostra mas olhe todo o campo de visualização. Periodicamente, retire o olhar para olhar para um objecto distante, depois volte para a objectiva
<b>V. Microfotografia e vídeo:</b>		
O canto da imagem não pode ser focado	Para alguns graus, é inerente à natureza das objectivas acromáticas	O problema pode ser diminuído com um ajuste correcto do diafragma de abertura
Manchas brilhantes aparecem na imagem	Luz difusa está a entrar no microscópio através das oculares e através do visor da câmara	Cubra as oculares e o visor com um pano escuro



---

## Eliminação

Art.13 Dlsg 25 de Julho de 2005 N°151. “De acordo com as Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relativas à redução do uso de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos e à eliminação de resíduos.



O símbolo do cesto no equipamento ou na sua caixa indica que o produto no final da sua vida útil deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. A recolha separada deste equipamento no final da sua vida útil é organizada e gerida pelo produtor. O utilizador terá de contactar o fabricante e seguir as regras que adoptou para a recolha de equipamentos fora de uso. A recolha dos equipamentos para reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente ajuda a prevenir possíveis efeitos adversos no ambiente e na saúde e promove a reuso e/ou reciclagem dos materiais dos equipamentos. O descarte inadequado do produto envolve a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação em vigor.

---

**OPTIKA® S.r.l.**

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392  
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Spain**

spain@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® USA**

usa@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® China**

china@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® India**

india@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Central America**

america@optikamicroscopes.com

---